

ELEKTRISK ANSLUTNING	Styra Porttelefonkort 4400
Strömförsörjning V DC	24
Förbrukning Watt	min 0,36 max 0,60 vid 24 V
Amp	min 0,015 max 0,025 vid 24 V
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90
DATA	
Antal porttelefondörrar	4 (dörr 1 - dörr 4)
Antal A485-portar	4
Omkopplingsbar utspänning 12 / 24 V per port	Ja
Utspänning avsäkrad per A485-port	2,5 A (12 V / 24 V)
Maximalt strömuttag för hela centralen	10 A
Automatisk återställning av säkring	Ja
Central styrning av spänning per port (Till / Från)	Ja
Lysdioder för att indikera kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder för att indikera säkringsstatus	Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess Styra	Ja
Avsäkrad svarsapparatslinga	2,5A (24 V)
Antal svarsapparater som kan matas internt	130
Totalt antal svarsapparater till Styra 3000	600
KOMMUNIKATION	
Kommunikation till Styra 3000	RS 485 (A485)
PORTTELEFONI	
RINGA 1307	Ja, (från Ringa FW C0)
RINGA 1507	Ja
RINGA 1707	Ja, (från Ringa FW C0)
AT20	Ja
AT21	Ja
AT10, AT30, AT70	Nej
MÅTT I MM	
Höjd	97
Bredd	98
Djup	26
Nettovikt i kg	0,15

PORTTELEFON PASSAGE



2012-09-03 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aplus.se · www.aplus.se